



## DIGITRADIO 51

Radiobudzik DAB+/FM z dużym wyświetlaczem LCD

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
antracytowy	4019588100084	0000/4981	650	436	14,9 x 4,9 x 12,6	24,5 x 6,8 x 13,7
biały	4019588800014	0001/4981	648	436	14,9 x 4,9 x 12,6	24,5 x 6,8 x 13,7

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Data i godzina

Regulowany rytm budzika

Radio FM z RDS-PLL

Możliwość ustawienia 2 budzików

Funkcja drzemki oraz uśpienia

Pamięć ulubionych (2 dla DAB+ i 2 dla FM)

Budzenie muzyką lub dzwonkiem

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem i oddzielny wyświetlacz czasu

### SONSTIGES

Cechy: Budzik

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Złącza: Wyjście audio jack 3,5 mm

### OBSŁUGA

Zegar: Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 2

Pamięć ulubionych DAB+: 2

### POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,44

Praca: 3

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm): 1

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 1,5 (RMS)

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Duński, Hiszpański

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena drutowa DAB/UKW

#### AUDIO

Głośnik Mono: Tak

#### ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 6 V / 500 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

#### EKRAN

Typ: LCD

Wielkość: 4,5

Regulacja podświetlenia: Tak

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DigitRadio 51, zasilacz, instrukcja obsługi