



Wzmacniacz pośredni 4Z-WB

Wzmacniacz szerokopasmowy z 4 wejściami

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032446	srebrny/żółty	0000/3244	680	450	15 x 10,5 x 3,7	24 x 12,5 x 5

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 250 ... 2.400

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Długość dystrybucji: 80 metr

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Kompensuje tłumienie 80 metrów kabla RG6

Zalety: Zakres częstotliwości od 250 do 2400 MHz

Zalety: Wzmocnienie regulowane, maks. 30 dB przy 2400 MHz

Zalety: Regulowane nachylenie wzmocnienia 0...8 dB

Zalety: Dla 2 konwerterów WIDE BAND lub 1 Quattro

SEPARACJA

Obwody: 40

WZMOCNIENIE

Sat: 18 ... 30

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230 DC

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC 12V/2,0A

Pobór prądu: typ. 560 @12V

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wzmacniacz 4Z-WB, zasilacz, instrukcja obsługi