



## TwinDi-LNB

Konwerter Universal Single LNB, Digital-ready ze zintegrowaną przelotką DiSEqC loop-through

| EAN           | Kolor | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu  |
|---------------|-------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| 4019588888821 | szary | 0008/8882 | 100                  | 100               | 6 x 6 x 11,3                     | 6,5 x 6,5 x 11,5 |

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości: 0,3 max.

Górny zakres częstotliwości: 0,3 max.

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 - 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 - 2.150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 - 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 - 12,75

### LNB KONTROLA

Wertykalny: 11,5 - 14

Horizontalnie: 16 - 19

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości:  $9,75 \pm 3\text{MHz}$

Górny zakres częstotliwości:  $10,6 \pm 3\text{MHz}$

### ZASILANIE

Pobór prądu: max. 130

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU