



DIGITRADIO 4 C

Radio DAB+/UKF z funkcją strumieniowania Bluetooth

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny/srebrny	4019588039377	0000/3937	4,01	3,07	38 x 13,5 x 16,5	48 x 19 x 21,5
biały	4019588139374	0001/3937	4,01	3,07	38 x 13 x 16,8	48 x 19 x 21,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych stacji (20 dla DAB+ i 20 dla UKF)

Kolorowy wyświetlacz TFT (2,8")

Bluetooth-Audiostreaming (odbiór). wersja 4.1

Korektor dźwięku

SONSTIGES

Cechy: Bluetooth

Rodzaj odbioru: FM

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Złącza: Wejście antenowe - gniazdo F

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Zdalne sterowan: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 20

Pamięć ulubionych DAB+: 20

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 20 (RMS)

Stereo: 2 x 10

Equalizer: Tak

sound_elac_lautsprecher: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 Wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

Złącze do anteny zewnętrznej (złącze F): 1

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC (V / mA)

Typ zasilacza: Zewnętrzne

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

EKRAN

Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT

Wielkość: 2,8

Rozdzielczość (linie x wiersze): 240 x 320

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,35

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 0,35

Praca: 30 max.

AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF (możliwość wymiany)

Kabel DAB+: 252 - 261

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 4 C, antena teleskopowa, klucz do podłączenia anteny zewnętrznej po złączu F, pilot, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi