



Universal-SCR 8+2 LNB

Konwerter jednokablowy z 2 wyjściami Legacy

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588083127	0000/8312	334	254	5,8 x 11,7 x 15	15,7 x 6,8 x 12,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Możliwość podłączenia 8 odbiorników z obsługą SCR

2 wyjścia Legacy

Zgodny z protokołem SCR EN 50494

Obudowa chroniąca przed warunkami atmosferycznymi

SONSTIGES

Liczba odbiorców: 10

Liczba satelitów: 1

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa: 950 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych: 8

Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dołny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: typ. 1

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dołny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -40 ... 60

Wilgotność powietrza: 10 ... 95

LNB KONTROLA

Wertykalny: 11 ... 14

Horyzontalnie: 16 ... 20

Przełącznik band: 22

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

Liczba użytkowników: 10

OSCYLATOR LOKALNY

Akuratność: $\pm 0,4$

Dryf temperatury: ± 1

Hałas fazy: -80 @10kHz

Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75

ZASILANIE

Pobór prądu: max. 400 alle SCR-Nutzer "An"

DANE TECHNICZNE

Wyjście: 3 ; 1x SCR, 2x Legacy

Wzmocnienie: ≥ 55

Średnica mocowania: 40 mm

Typ złącza: Złącze F

Impedancja: 75

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-SCR 8+2 LNB