



Podtynkowy sterownik światła BJ, pojedynczy

Kompatybilny z przełącznikami Busch-Jaeger

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588394995	jasny szary	0300/9499	130	70	7 x 7 x 4,5	11,5 x 10,5 x 5,8

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Einbindung/Steuerung mit TechniSat CONNECT

Do montażu podtynkowego w standardowych puszkach instalacyjnych

Kompatybilny z przełącznikami Busch-Jaeger

Rejestracja zużycia energii

Zintegrowana kontrola stref

Zintegrowana funkcja wzmacniacza Z-Wave™

Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Temperatura: -20 ... 60

Wilgotność: 5 ... 90

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Ładowanie USB: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP: 20

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa: Z-Wave

funk_security_s2: Tak

funk_smartstart: Tak

Zasięg w budynku: max. 40 metr

Częstotliwość operacyjna: 868,42

ZASILANIE

Częstotliwość: 50 ± 10 %

Napięcie znamionowe: 230 ± 10 %

Moc znamionowa: 1,15

Pobór prądu: < 2 (bez obciążenia)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wkładka wyłącznika, ramka kompensacyjna, instrukcja montażu, śruby mocujące