



Podtynkowy sterownik rolet BJ

Kompatybilny z przełącznikami Busch-Jaeger

| EAN | Kolor | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|-------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 4019588394964 | jasny szary | 0300/9496 | 130 | 70 | 7 x 7 x 4,5 | 11,5 x 10,5 x 5,8 |

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Integracja / sterowanie za pomocą TechniSat CONNECT

Rejestracja zużycia energii

Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

Do montażu podtynkowego w standardowych puszkach instalacyjnych

Zintegrowana kontrola stref

Kompatybilny z przełącznikami Busch-Jaeger

Zintegrowana funkcja wzmacniacza Z-Wave™

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Temperatura: -20 ... 60

Wilgotność: 5 ... 90

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Ładowanie USB: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP: 20

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa: Z-Wave

funk_security_s2: Tak

funk_smartstart: Tak

Zasięg w budynku: max. 40 metr

Częstotliwość operacyjna: 868,42

wzmacniacz sygnału: Tak

ZASILANIE

Częstotliwość: 50 ± 10 %

Napięcie znamionowe: 230 ± 10 %

Moc znamionowa: 400

Pobór prądu: < 2 (bez obciążenia)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wkładka do wyłącznika roletowego, ramka kompensacyjna, instrukcja montażu, śruby mocujące