



CABLESTAR 100

Cyfrowy odbiornik cyfrowych programów radiowych dostarczanych w sieciach kablowych

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588139152	0010/3915	482	380	12 x 9 x 5,7	21,5 x 7,5 x 17

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Odbiór niekodowanych, cyfrowych programów radiowych drogą kablową

Wyświetlanie czasu

Różnorodność połączeń dla urządzeń wyjściowych audio (np. system stereo)

Lista ulubionych z maksymalnie dziewięcioma ulubionymi kanałami

Dwuwerszowy wyświetlacz OLED

Favoritenliste mit bis zu neun Lieblingssendern

SONSTIGES

Rodzaj odbioru: Radio kablowe

Złącza: Wejście audio analogowe (L/R)

Cechy: Pilot

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Zdalne sterowanie: Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,5

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 0,5

Praca: 3,2 max.

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

AAC: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Złącze IEC: Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Wyjście audio analogowe (RCA): Tak

Wejście DC: 1

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 Wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Holenderski

Całkowita ilość programów: 999

TUNER

Typ tunera: DigitalKabel

Tuner DVB-C: 1

Radio kablowe: Tak

Odbiór: DVB-Radio

Zakres częstotliwości: 54 ... 862

Symbolrate: 0,87 ... 9

Demodulacja: 64 / 256 QAM

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

DEKODER

Dekoder audio: MPEG-1 i MPEG-2 warstwa I, II

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 12V/1A DC 12V/1A

Typ zasilacza: Zewnętrzny

EKRAN

Typ: OLED

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Radio kablowe CABLESTAR 100, pilot zdalnego sterowania, zasilacz, kabel antenowy IEC, adapter IEC, kabel stereo cinch, instrukcja obsługi