



Transita 121 IR

Przenośne radio cyfrowe DAB+ w stylu retro, z akumulatorem zapewniającym 24 godziny odtwarzania oraz z funkcją radia internetowego

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588239937	zielony	0002/3993	2,05	1,62	25,5 x 15,5 x 10,8	30 x 17 x 19

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+	Radio FM z RDS-PLL	Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki odtwarzaniu za pośrednictwem radia internetowego
Ekran matrycowy LCD z podświetleniem	Zintegrowany akumulator umożliwiający 24 godziny odtwarzania dźwięku	Pamięć ulubionych stacji (10 DAB+/10 UKF/ 10IR)
Zintegrowana łączność WLAN	Zintegrowana łączność WLAN	Korektor dźwięku
Metalowy uchwyt		

SONSTIGES

sVers_Akku_integriert: Ja

OBSŁUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 10

Pamięć ulubionych DAB+: 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 5 (RMS)

Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Radio internetowe: Tak

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz & 5-GHz)

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): ja

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): ja

ZASILANIE

Akumulator: Li-Ion 7.4V / 5.000mAh / 37 Wh

Żywotność baterii: 24

Czas ładowania baterii: 6

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 12 V / 1000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: <1

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: <2

Praca: 12

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Hiszpański, Portugalski

EKRAN

Typ: LCD

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Transita 121 IR, zasilacz sieciowy (185 cm), instrukcja obsługi