



Transita 130

Przenośne radio DAB+/UKW w stylu vintage z klasycznym wskaźnikiem częstotliwości FM

| EAN | Kolor | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|----------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| 4019588239944 | zielony | 0002/3994 | 2,06 | 1,52 | 27,4 x 20,3 x 9,7 | 34,5 x 24,2 x 12 |
| 4019588039940 | czerwony | 0000/3994 | 2,06 | 1,52 | 27,4 x 20,3 x 9,7 | 34,5 x 24,2 x 12 |
| 4019588139947 | biały | 0001/3994 | 2,06 | 1,52 | 27,4 x 20,3 x 9,7 | 34,5 x 24,2 x 12 |

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF

Wyświetlacz LCD z podświetleniem tła

Zintegrowany akumulator umożliwiający 24 godziny odtwarzania dźwięku

Pamięć ulubionych stacji (10 DAB+)

Obudowa pokryta sztuczną skórą, z uchwytem i zintegrowanym głośnikiem

Strumień dźwięku Bluetooth (odbior)

Ładowanie po USB

SONSTIGES

sVers_Akku_integriert: Ja

Złącza: USB

Cechy: Bluetooth

Rodzaj odbioru: FM

Tryb pracy: Bateriajne

OBSŁUGA

Budzik: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 5 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

USB: 1

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

FUNKCJE

Funkcja ładowania USB: Tak

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 4,2

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,7

Praca: 17,7

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

EKRAN

Typ: DOT-Matrix LC

Regulacja podświetlenia: Tak

ZASILANIE

Akumulator: Li-Ion 3,7 V / 3.000 mAh / 11,1 Wh

Żywotność baterii: 24 h

Czas ładowania baterii: 4

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50 - 60

Zasilacz sieciowy: DC 5,9 V / 3.000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Transita 130, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi