



Zestaw montażowy złącz F Self-Install™ 3.9

Profesjonalny zestaw 3.9 do domowych instalacji

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary kartonu
srebrny	4019588633711	0006/3371	6	6	12,2 x 18,7 x 2,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Łatwa i bezpieczna instalacja w kilka sekund

pasuje do 100 dB Mini-CoaxSat 2150, podwójny kabel mini-coax i kabel Multymedia 4 firmy TechniSat

zawiera 6 złącz F Self-Install™ 3,9

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych 0,8/3,6

w zestawie narzędzie do zdejmowania izolacji

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych o dielektryku ok. 3,5 mm i średnicy zewnętrznej 5,7 - 6,2 mm

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

30 - 65 MHz: ≥ 38

65 - 470 MHz: ≥ 38

470 - 1800 MHz: ≥ 38

1800 - 2450MHz: ≥ 36

TŁUMIENIE

10 MHz: 0,03

100 MHz: 0,03

450 MHz: 0,03

800 MHz: 0,05

862 MHz: 0,06

1000 MHz: 0,06

2250 MHz: 0,06

DANE TECHNICZNE

Impedancja: 75

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz: $\leq 0,2$

30 MHz: $\leq 0,2$

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

6 x złączek F Self-Install™ 3.9
 1 x narzędzie do zdejmowania izolacji
