



## Złącza F Self-Install™ 3.9 blister

Profesjonalne złącze F 3.9 do montażu bez użycia narzędzi

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary kartonu
4019588133716	srebrny	0010/3371	100	100	12 x 18,5 x 2

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Złącze F samozaciskowe, do montażu bez użycia narzędzi

pasuje do 100 dB mini-CoaxSat 2150, podwójnego kabla mini-koncentrycznego i kabla multimedialnego 4 TechniSat

Łatwa i pewna instalacja w kilka sekund

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych RG6 0.8 / 3.6

Działa do 3 GHz

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych o dielektryku ok. 3,5 mm i średnicy zewnętrznej 5,7 - 6,2 mm

### TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

30 - 65 MHz:  $\geq 38$

65 - 470 MHz:  $\geq 38$

470 - 1800 MHz:  $\geq 38$

1800 - 2450MHz:  $\geq 36$

### TŁUMIENIE

10 MHz: 0,1

100 MHz: 0,01

450 MHz: 0,01

862 MHz: 0,01

1000 MHz: 0,01

2250 MHz: 0,01

### DANE TECHNICZNE

Impedancja: 75

### EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz:  $> 110$  CoMeT

1000 - 2250 MHz:  $> 110$  CoMeT

### TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz:  $< 0,9$  CoMeT

30 MHz:  $< 0,9$  CoMeT

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

10 x złącze F Self-Install™ 4.9 w opakowaniu blistrowym