



Złącza F Self-Install™ 3.9 blister

Profesjonalne złącze F 3.9 do montażu bez użycia narzędzi

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary kartonu
srebrny	4019588133716	0010/3371	100	100	12 x 18,5 x 2

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Złącze F samozaciskowe, do montażu bez użycia narzędzi

pasuje do 100 dB mini-CoaxSat 2150, podwójnego kabla mini-koncentrycznego i kabla multimedialnego 4 TechniSat

Łatwa i pewna instalacja w kilka sekund

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych RG6 0.8 / 3.6

Działa do 3 GHz

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych o dielektryku ok. 3,5 mm i średnicy zewnętrznej 5,7 - 6,2 mm

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

30 - 65 MHz: ≥ 38

65 - 470 MHz: ≥ 38

470 - 1800 MHz: ≥ 38

1800 - 2450MHz: ≥ 36

TŁUMIENIE

10 MHz: 0,1

100 MHz: 0,01

450 MHz: 0,01

862 MHz: 0,01

1000 MHz: 0,01

2250 MHz: 0,01

DANE TECHNICZNE

Impedancja: 75

EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz: > 110 CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 110 CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz: $< 0,9$ CoMeT

30 MHz: $< 0,9$ CoMeT

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

10 x złącze F Self-Install™ 4.9 w opakowaniu blistrowym