

Złącza F Self-Install™ 3.9 blister

Profesjonalne złącze F 3.9 do montażu bez użycia narzędzi

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary kartonu
4019588133716	srebrny	0010/3371	100	100	12 x 18,5 x 2

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Złącze F samozaciskowe, do montażu bez użycia narzędzi	Łatwa i pewna instalacja w kilka sekund	Działa do 3 GHz
pasuje do 100 dB mini-CoaxSat 2150, podwójnego kabla mini-koncentrycznego i kabla multimedialnego 4 TechniSat	pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych RG6 0.8 / 3.6	pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych o dielektryku ok. 3,5 mm i średnicy zewnętrznej 5,7 - 6,2 mm

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

30 - 65 MHz: ≥ 38
65 - 470 MHz: ≥ 38
470 - 1800 MHz: ≥ 38
1800 - 2450MHz: ≥ 36

TŁUMIENIE

10 MHz: 0,1
100 MHz: 0,01
450 MHz: 0,01
862 MHz: 0,01
1000 MHz: 0,01
2250 MHz: 0,01

DANE TECHNICZNE

Impedancja: 75

EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz: > 110 CoMeT
1000 - 2250 MHz: > 110 CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz: < 0,9 CoMeT
30 MHz: < 0,9 CoMeT

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

10 x złącze F Self-Install ™ 4.9 w opakowaniu blistrowym