



Złącza F Self-Install™ 4.9 blister

Profesjonalne złącze F 4.9 do montażu bez użycia narzędzi

EAN	Kolor	Nr art.	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588103726	srebrny	0010/3372	1 x 1 x 1	1 x 1 x 1
4019588103726	srebrny	0010/3372	1 x 1 x 1	1 x 1 x 1

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Złącze F samozaciskowe, do montażu bez użycia narzędzi

pasuje do COAXSAT 140 i COAXSAT 120 firmy TechniSat

Łatwa i pewna instalacja w kilka sekund

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych RG6 1.0 / 4.6

Działa do 3 GHz

pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych o dielektryku ok. 4,5 mm i średnicy zewnętrznej 6,6 - 7,0 mm

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

30 - 65 MHz: ≥ 38

65 - 470 MHz: ≥ 38

470 - 1800 MHz: ≥ 26

1800 - 2450MHz: ≥ 26

TŁUMIENIE

10 MHz: 0,01

100 MHz: 0,01

450 MHz: 0,02

862 MHz: 0,04

1000 MHz: 0,06

2250 MHz: 0,06

DANE TECHNICZNE

Impedancja: 75

EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz: > 120 CoMeT

1000 - 2250 MHz: > 110 CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz: < 4 CoMeT

30 MHz: < 4 CoMeT

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

10 x złącze F Self-Install™ 4.9 w opakowaniu blistrowym