

Złącza F Self-Install™ 4.9 blister

Profesjonalne złącze F 4.9 do montażu bez użycia narzędzi

EAN	Kolor	Nr art.	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588103726	srebrny	0010/3372	1 x 1 x 1	1 x 1 x 1
4019588103726	srebrny	0010/3372	1 x 1 x 1	1 x 1 x 1

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Złącze F samozaciskowe, do montażu bez użycia narzędzi
- Łatwa i pewna instalacja w kilka sekund
- Działa do 3 GHz
- pasuje do COAXSAT 140 i COAXSAT 120 firmy TechniSat
- pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych RG6 1.0 / 4.6
- pasuje do wszystkich kabli koncentrycznych o dielektryku ok. 4,5 mm i średnicy zewnętrznej 6,6 - 7,0 mm

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

- 30 - 65 MHz: ≥ 38
- 65 - 470 MHz: ≥ 38
- 470 - 1800 MHz: ≥ 26
- 1800 - 2450MHz: ≥ 26

TŁUMIENIE

- 10 MHz: 0,01
- 100 MHz: 0,01
- 450 MHz: 0,02
- 862 MHz: 0,04
- 1000 MHz: 0,06
- 2250 MHz: 0,06

DANE TECHNICZNE

- Impedancja: 75

EKRANOWANIE

- 30 - 1000 MHz: > 120 CoMeT
- 1000 - 2250 MHz: > 110 CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

- 5 MHz: < 4 CoMeT
- 30 MHz: < 4 CoMeT

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 10 x złącze F Self-Install ™ 4.9 w opakowaniu blistrowym