



## F plug Self-Install™ pack 3.9

3.9 Professional F male connector for tool-free assembly

| EAN           | Colour | Item no.  | Weight (Box) | Weight | Box              |
|---------------|--------|-----------|--------------|--------|------------------|
| 4019588133716 | silver | 0010/3371 | 100 g        | 100 g  | 12 x 18,5 x 2 cm |

### TOP FEATURES

F-Stecker für werkzeuglose Montage

geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multimedia-Kabel 4 von TechniSat

Einfache und sichere Installation in Sekunden

geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

Betriebsfähig bis 3 GHz

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

### ATTENUATION

10 MHz: 0,1

100 MHz: 0,01

450 MHz: 0,01

862 MHz: 0,01

1000 MHz: 0,01

2250 MHz: 0,01

### RETURN LOSS

30 - 65 MHz:  $\geq 38$  dB

65 - 470 MHz:  $\geq 38$  dB

470 - 1800 MHz:  $\geq 38$  dB

1800 - 2450MHz:  $\geq 36$  dB

### SHIELDING

30 - 1000 MHz:  $> 110$  dB CoMeT

1000 - 2250 MHz:  $> 110$  dB CoMeT

### TECHNICAL DATA

Impedance: 75  $\Omega$

### TRANSFER IMPEDANCE

5MHz:  $< 0,9$  CoMeT

30 MHz:  $< 0,9$  CoMeT

### SCOPE OF DELIVERY

Pack: 10 piece