



DIGITRADIO 100 IR

Eleganckie cyfrowe radio DAB+ z Bluetooth Audio Streaming, pozwalającym na bezprzewodowe połączenie z urządzeniami zewnętrznymi

EAN	Nr art.	Kolor
4019588109575	0010/4957	czarny

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Radio cyfrowe DAB+	Radio UKF z RDS	Lista ulubionych stacji (12 UKF / 12 DAB)
Wyświetlanie daty i godziny	Ekran LCD Dot-Matrix z podświetleniem	Możliwość podłączenia anteny zewnętrznej
Bluetooth Audio Streaming (odbiór)	Internetradio via WiFi	externer Antennenanschluss
Fernbedienung		

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień audio: Tak (UPnP, Bluetooth)

OBSŁUGA

Pamięć ulubionych UKW: 10

Pamięć ulubionych DAB+: 10

POBÓR PRĄDU

Praca: 5

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym
połączeniem sieciowym: 2,36

Tryb czuwania/gotowości: 0,86

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Analogowe wyjście audio (3,5mm): 1

Wejście dla zewnętrznej anteny: 1

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz Band
werden unterstützt)

Bluetooth: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Fiński, Holenderski, Włoski, Angielski, Duński, Polski, Portugalski, Hiszpański, Norweski, Szwedzki, Niemiecki, Francuski

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): ja

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): ja

Wersja Bluetooth: 2.1+EDR

HFP (telefonii bezprzewodowa): ja

HSP (Wyjście głosowe przez zestaw słuchawkowy): ja

EKRAN

Rozdzielczość (linie x wiersze): 74 x 45,2

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Radio internetowe: Tak

Antena: Antena DAB/UKF

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 6 V / 500mA

Typ zasilacza: Extern

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DigitRadio 100, antena DAB/UKF, kabel podłączeniowy audio, zasilacz, pilot, instrukcja obsługi