



DIGITRADIO 510

Stereofoniczne radio DAB+/UKW/Internet z transmisją Multiroom, Spotify Connect i kontrolą przez aplikację CONNECT

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588049697	czarny	0000/4969	3,1	2,09	35 x 12,53 x 13,11	39,8 x 21,3 x 18,8
4019588149694	biały	0001/4969	3,1	2,09	35 x 12,53 x 13,11	39,8 x 21,3 x 18,8

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Kompatybilne ze Spotify Connect

Obsługa Multiroom

Pilot zdalnego sterowania

Radio FM (RDS & PLL)

Kolorowy wyświetlacz TFT 3,2"

Wygodna i intuicyjna obsługa dzięki dwóm dużym pokrętlom sterującym na urządzeniu

Radio internetowe poprzez WLAN

Bluetooth Audio streaming (odbiornik)

Sterowanie poprzez aplikację TechniSat CONNECT (iOS, Android)

OBSŁUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączanie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 10

Pamięć ulubionych UKW: 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 20 (RMS)

Stereo: 2 x 10

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Spotify: Tak

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

Strumień audio: Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 5,16

Praca: 36

Tryb czuwania/gotowości: 0,89

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA	POZOSTAŁE FUNKCJE	AUDIO
WLAN: 802.11 a/b/g/n (pasmo 2,4-GHz- i 5-GHz)	Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski,	Głośnik Stereo: Tak
Bluetooth: Tak	Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński,	
NFC: Tak	Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Portugalski, Turecki	
BLUETOOTH WERSJA & PROFIL	EKRAN	ODBIÓR / RADIO
Wersja Bluetooth: 2.1 + EDR	Wielkość: 3,2	DAB+: 174 - 240
AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak	Rozdzielczość (linie x wiersze): 240 x 320	UKF/RDS: 87,5 - 108
A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak	Protokół RadioVIS: Tak	Radio internetowe: Tak
	Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT	Antena: Antena telespokowa DAB/UKW
	Pokaz slajdów/catSLS: Tak	
	Regulacja podświetlenia: Tak	
ZASILANIE	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	
Napięcie znamionowe: 230	DigitRadio 510, zasilacz, pilot, instrukcja obsługi	
Częstotliwość: 50		
Zasilacz sieciowy: DC 18 V / 2000 mA		
Typ zasilacza: Zewnętrzny		