



## DIGITRADIO 510

Stereofoniczne radio DAB+/UKW/Internet z transmisją Multiroom, Spotify Connect i kontrolą przez aplikację CONNECT

| EAN           | Kolor  | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu    |
|---------------|--------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| 4019588049697 | czarny | 0000/4969 | 3,1                  | 2,09              | 35 x 12,53 x 13,11               | 39,8 x 21,3 x 18,8 |
| 4019588149694 | biały  | 0001/4969 | 3,1                  | 2,09              | 35 x 12,53 x 13,11               | 39,8 x 21,3 x 18,8 |

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Kompatybilne ze Spotify Connect

Obsługa Multiroom

Pilot zdalnego sterowania

Radio FM (RDS & PLL)

Kolorowy wyświetlacz TFT 3,2"

Wygodna i intuicyjna obsługa dzięki dwóm dużym pokrętkom sterującym na urządzeniu

Radio internetowe poprzez WLAN

Bluetooth Audio streaming (odbiornik)

Sterowanie poprzez aplikację TechniSat CONNECT (iOS, Android)

### OBSŁUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączanie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 10

Pamięć ulubionych UKW: 10

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 20 (RMS)

Stereo: 2 x 10

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

### STRUMIEŃ DANYCH

Spotify: Tak

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

Strumień audio: Tak

### POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 5,16

Praca: 36

Tryb czuwania/gotowości: 0,89

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

|                                                     |                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>SIEĆ &amp; KOMUNIKACJA</b>                       | <b>POZOSTAŁE FUNKCJE</b>                            | <b>AUDIO</b>                       |
| WLAN: 802.11 a/b/g/n (pasmo 2,4-GHz- i 5-GHz)       | Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski,         | Głośnik Stereo: Tak                |
| Bluetooth: Tak                                      | Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński,      |                                    |
| NFC: Tak                                            | Szwedzki, Fiński, Hiszpański, Portugalski, Turecki  |                                    |
| <b>BLUETOOTH WERSJA &amp; PROFIL</b>                | <b>EKRAN</b>                                        | <b>ODBIÓR / RADIO</b>              |
| Wersja Bluetooth: 2.1 + EDR                         | Wielkość: 3,2                                       | DAB+: 174 - 240                    |
| AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak | Rozdzielczość (linie x wiersze): 240 x 320          | UKF/RDS: 87,5 - 108                |
| A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak   | Protokół RadioVIS: Tak                              | Radio internetowe: Tak             |
|                                                     | Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT                       | Antena: Antena telespokowa DAB/UKW |
|                                                     | Pokaz slajdów/catSLS: Tak                           |                                    |
|                                                     | Regulacja podświetlenia: Tak                        |                                    |
| <b>ZASILANIE</b>                                    | <b>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU</b>                            |                                    |
| Napięcie znamionowe: 230                            | DigitRadio 510, zasilacz, pilot, instrukcja obsługi |                                    |
| Częstotliwość: 50                                   |                                                     |                                    |
| Zasilacz sieciowy: DC 18 V / 2000 mA                |                                                     |                                    |
| Typ zasilacza: Zewnętrzny                           |                                                     |                                    |