



SlimFeed Universal-Quattro-LNB/40 mm do szyny VARIO

Cyfrowy konwerter LNB do instalacji na wiele odbiorników. Przeznaczony do zastosowania uchwyty TechniSat Vario-System (wymagany Multiswitch).

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588988804	biały	0009/8880	240	200	4,5 x 8,5 x 14	5,2 x 8 x 15

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Bardzo niski poziom szumów

Złącza F

średnica uchwyty \varnothing 40 mm

Obudowa odporna na warunki atmosferyczne

SONSTIGES

Liczba satelitów: 1

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości: 0,7 max.

Górny zakres częstotliwości: 0,7 max.

Współczynnik szumów: 0,1 typ.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -40 ... 65

Wilgotność powietrza: 5 ... 100

LNB KONTROLA

Wertykalnie: 11,5 - 14

Horizontalnie: 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: $9,75 \pm 3$ MHz

Górny zakres częstotliwości: $10,6 \pm 3$ MHz

Hałas fazy: -85 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście: 4

Typ złącza: Gniazdo F

Średnica mocowania: \varnothing 40 mm

Wzmocnienie: 60 ... 64

Impedancja: 75

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

ZASILANIE

Zasilanie konwertera: 11 ... 20

Pobór prądu: 170 (Typ.)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

SlimFeed Universal-Quattro-LNB
