



SlimFeed Universal-Quattro-Switch-LNB/40 mm do szyny VARIO

Cyfrowy konwerter LNB do instalacji na wiele odbiorników. Przeznaczony do zastosowania uchwyty TechniSat Vario-System (wymagany Multiswitch).

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały	4019588989801	0009/8980	240	200	4,5 x 8,5 x 14	5,2 x 8 x 15

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Bardzo niski poziom szumów

Złącza F

Średnica uchwyty \varnothing 40 mm

Obudowa odporna na warunki atmosferyczne

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: 0,1 typ.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 ... 100

Temperatura otoczenia: -40 ... 65

LNB KONTROLA

Wertykalnie: 11 ... 14

Horizontalnie: 16 ... 20

Przełącznik band: 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,6

Akuratność: \pm 0,5

Dryf temperatury: \pm 1

Hałas fazy: -85 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście: 4

Średnica mocowania: \varnothing 40 mm

Typ złącza: Gniazdo F

Impedancja: 75

Wzmocnienie: 60 ... 64

ZASILANIE

Zasilanie konwertera: 11 ... 20

Pobór prądu: 180 (Typ.)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

SlimFeed Universal-Quattro-Switch-LNB