



DIGITRADIO 80

Stereofoniczny radiobudzik DAB+/UKW w wersji premium

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały	4019588990050	0001/4959	1,87	1,32	16,8 x 11,4 x 13,6	26,8 x 16,6 x 19,4

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS-PLL

Lista stacji ulubionych (10 DAB/10 FM)

Data i godzina

Możliwość ustawienia 2 budzików

Budzenie muzyką lub dzwonkiem

Możliwość wyboru melodii budzika

USB z funkcją ładowania

Wysokiej jakości wyświetlacz OLED z regulacją podświetlenia

Złącze anteny zewnętrznej

OBSŁUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

POBÓR PRĄDU

Standby LED: 0,71

Praca: 18

Tryb czuwania/gotowości: 0,52

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 10 (RMS)

Stereo: 2 x 5

Equalizer: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB: 1

Wyjście audio analogowe (RCA): Tak

Analogowe wyjście audio (3,5mm): 1

Wejście Audio/AUX in: Tak (3,5 mm jack)

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

Wejście dla zewnętrznej anteny: 1

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Norweski, Duński, Szwedzki

AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

EKRAN

Wielkość: 2,7

Regulacja podświetlenia: Tak

Typ: OLED

FUNKCJE

Funkcja ładowania USB: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa i kablowa DAB/UKW

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 9 V / 2000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DigitRadio 80, antena teleskopowa, antena drutowa, narzędzie do złączy F (umożliwia zdjęcie anteny teleskopowej), zasilacz, instrukcja obsługi