

DIGITRADIO 80

Stereofoniczny radiobudzik DAB+/UKW w wersji premium

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały	4019588990050	0001/4959	1,87	1,32	16,8 x 11,4 x 13,6	26,8 x 16,6 x 19,4

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio FM z RDS-PLL
- Lista stacji ulubionych (10 DAB/10 FM)
- Data i godzina
- Możliwość ustawienia 2 budzików
- Budzenie muzyką lub dzwonkiem
- Mozliwość wyboru melodii budzika
- USB z funkcją ładowania
- Wysokiej jakości wyświetlacz OLED z regulacją podświetlenia
- Złącze anteny zewnętrznej

OBSŁUGA

- Budzik: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Funkcja drzemki: Tak

POBÓR PRĄDU

- Standby LED: 0,71
- Praca: 18
- Tryb czuwania/gotowści: 0,52

GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 10 (RMS)
- Stereo: 2 x 5
- Equalizer: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- USB: 1
- Wyjście audio analogowe (RCA): Tak
- Analogowe wyjście audio (3,5mm): 1
- Wejście Audio/AUX in: Tak (3,5 mm jack)
- Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1
- Wejście dla zewnętrznej anteny: 1

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

- Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Norweski, Duński, Szwedzki

AUDIO
Głośnik Stereo: Tak

EKRAN
Wielkość: 2,7
Regulacja podświetlenia: Tak
Typ: OLED

FUNKCJE
Funkcja ładowania USB: Tak

ODBIÓR / RADIO
DAB+: 174 - 240
UKF/RDS: 87,5 - 108
Antena: Antena teleskopowa i kablowa DAB/UKW

ZASILANIE
Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: DC 9 V / 2000 mA
Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
DigitRadio 80, antena teleskopowa, antena drutowa, narzędzie do złączek F (umożliwia zdjęcie anteny teleskopowej), zasilacz, instrukcja obsługi