


# DIGITRADIO 306 IR

Internetowe radio DAB+/UKW z funkcją Multiroom, Spotify i sterowaniem za pomocą aplikacji.

| Kolor | EAN | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| czarny | 4019588991002 | 0010/4991 | 2,03 | 1,45 | 22,2 x 13,8 x 15,5 | 29,5 x 17,4 x 18 |

## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio FM z RDS PLL
- Bezpośredni dostęp do internetowych stacji radiowych
- Ekran dot matrix LCD y podświetleniem
- Sterowanie poprzez aplikację MyDigitRadio Pro-App
- Port USB z funkcją ładowania i odtwarzania plików MP3
- Funkcja Multiroom
- Dostęp do muzyki poprzez platformę spotify
- Wbudowany moduł WLAN
- Funkcja przesyłania muzyki w zasięgu sieci domowej

## OBSŁUGA

- Budzik: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Funkcja drzemki: Tak
- Zdalne sterowan: Tak
- Pamięć ulubionych UKW: 10
- Pamięć ulubionych DAB+: 10

## OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

- Formaty audio: MP3, WMA, AAC

## GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 5 (RMS)
- Equalizer (preset): Tak

## ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

## STRUMIEŃ DANYCH

- Spotify: Tak
- Strumień audio: Tak

## POBÓR PRĄDU

- Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 3,46
- Praca: 15
- Tryb czuwania/gotowści: 0,83

## POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB: 1

Wejście Audio/AUX in: Tak

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

## SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN: 802.11 a/b/g/n (z obsługą pasm 2,4 GHz i 5 GHz)

## POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński, Szwedzki, Hiszpański, Turecki

## AUDIO

Głośnik Mono: Tak

## EKRAN

Wielkość: 2,8

Protokół RadioVIS: Tak

Typ: LCD

Regulacja podświetlenia: Tak

## FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak

Funkcja ładowania USB: Tak

## ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Radio internetowe: Tak

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKW

## ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 9 V / 1600 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 306IR, Pilot zdalnego sterowania, Instrukcja obsługi