



DIGITRADIO 51

Radiobudzik DAB+/FM z dużym wyświetlaczem LCD

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588100084	antracytowy	0000/4981	650	436	14,9 x 4,9 x 12,6	24,5 x 6,8 x 13,7
4019588800014	biały	0001/4981	648	436	14,9 x 4,9 x 12,6	24,5 x 6,8 x 13,7

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Data i godzina

Regulowany rytm budzika

Radio FM z RDS-PLL

Możliwość ustawienia 2 budzików

Funkcja drzemki oraz uśpienia

Pamięć ulubionych (2 dla DAB+ i 2 dla FM)

Budzenie muzyką lub dzwonkiem

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem i oddzielny wyświetlacz czasu

SONSTIGES

Cechy: Budzik

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Złącza: Wyjście audio jack 3,5 mm

Rodzaj odbioru: FM

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 2

Pamięć ulubionych DAB+: 2

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,44

Praca: 3

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 1,5 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Duński, Hiszpański

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena drutowa DAB/UKW

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 6 V / 500 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

EKRAN

Typ: LCD

Wielkość: 4,5

Regulacja podświetlenia: Tak

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DigitRadio 51, zasilacz, instrukcja obsługi