


# TECHNIROUTER 5/8x16

System dystrybucji sygnału z 2 satelitów dla 128 użytkowników

| EAN | Kolor | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019588113848 | srebrny/żółty | 0011/3284 | 996 | 864 | 12 x 4 x 28 | 12,5 x 5 x 29,5 |

### SONSTIGES

Liczba odbiorców: 128

### CZĘSTOTLIWOŚCI

Naziemny: 5 ... 790

Sat: 290 ... 2.340

### TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat: ≤ 6

Naziemny: ≤ 5

### WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa: 5 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych: 8x 16

Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1210, 1420, 1680, 2040, 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940

Częstotliwość SAT: 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T: 5 ... 790

Poziom wyjściowy SAT: ≤ 90 typ.

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -25 ... 45

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

### LNB KONTROLA

Zasilanie pr?dowe LNB: max. 500

| DANE TECHNICZNE |
| --- |
| Wejścia satelitarne: 4 |
| Wejście naziemne: 1 |
| Ilość połączeń kablowych: 8 |
| Ilość abonentów na jeden kabel: 16 |

| OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA |
| --- |
| Zalety: Dla 128 użytkowników |
| Zalety: Zgodny z protokołem SCR EN50494 i EN50607 |
| Zalety: 2 pozycja SAT - przełączany Quattro-/Wide-Band-LNB |
| Zalety: Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC) |
| Zalety: Możliwość przełączenia na tryb Legacy |

| SEPARACJA |
| --- |
| Obwody: ≥ 30 |

| WZMOCNIENIE |
| --- |
| Sat: 0 ... 30 AGC gesteuert |
| Naziemny: -20 bezogen auf Eingang |
| Kanał zwrotny: -20 |

| ZASILANIE |
| --- |
| Napięcie znamionowe: 230 |
| Częstotliwość: 50 |
| Zasilacz sieciowy: Zewnętrzny DC 12V/2,0A |
| Pobór prądu: max. 310 @13V, je Einkabelausgang |

| ZAWARTOŚĆ ZESTAWU |
| --- |
| TECHNIROUTER 5/8x16, instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy (12V/2A) |