



TECHNISTAR S6

Odbiornik satelitarny HDTV z funkcją nagrywarki

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588047174	czarny	0000/4717	1,24	600	22 x 4,5 x 17,7	31 x 8 x 19,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Tuner HDTV (DVB-S/S2)

DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzne nośniki pamięci

Timeshift (funkcja dostępna tylko po podłączeniu zewnętrznego nośnika pamięci)

Zewnętrzny zasilacz 12V

Transmisja strumieniowa multimedialnych w sieci domowej (poprzez UPnP, serwer)

EPG: Elektroniczny Przewodnik po Programach

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR: Ja

Nośnik danych: poprzez USB

Timeshift: Tak

Funkcja edycji nagrań: Tak

Folder z nagraniami: Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

ISIPRO: Tak

TECHNIFAMILY: Tak

SFI: Tak

ISI-Mode: Tak

OBSŁUGA

Zapisywanie stron: 1.000

Napisy telegazety: Tak

Media Player: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Telegazeta: Tak

Zegar: Tak

Miejsce zapisu: 9.999

Autostandby: Tak

Budzik: Tak

Wybór nadawców regionalnych: Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych: Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264

Format video: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, Xvid, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formaty audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF

INTERNET/SIEĆ

Test prędkości łącza internetowego: Tak

DLNA client: Tak

Pamięć w "chmurze": Ja

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax: Tak

CI+: Tak (v1.3)

POBÓR PRĄDU

Praca: 4,8 ohne LNB

Tryb czuwania/gotowości: < 0,3

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Złącze Common Interface Plus (CI+): Tak

Czytnik kart SmartCard: Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Analogowe wyjście audio/video (3.5 mm jack): Tak
TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich
(erhältlich unter 0000/3649)

SCART: 1 TechniSat-spezifisches Adapterset
erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak

Złącze F: 1

Wejście DC: 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak (Audioausgabe, optional via USB-
Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635)

LNB KONTROLA

Wertykalny: 14

Horyzontalnie: 18

Przełącznik band: 22

Zasilanie prądowe LNB: max. 400
(kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Niemiecki, Duński, Angielski, Francuski,
Grecki, Włoski, Holenderski, Norweski, Polski,
Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski,
Turecki, Węgierski

AUDIO

audio_klare_sprache: Tak über DVB

DEKODER

Dekoder video: MPEG-2 MP@HL/ML,
H.264/MPEG-4 AVC

Dekoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

EKRAN

Zatrzymanie obrazu: Tak

SD: Tak

HD: Tak

1080p: Tak

1080i: Tak

720p: Tak

576p: Tak

576i: Tak

Typ: 7-segmentowy, 4-cyfrowy, biały

LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 =
EN50494, SCR2 = EN50607

TECHNISAT CONNECT

SFI: Tak

TRYB HOTELOWY

Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu
powitalnego: Tak

Opcja blokady dźwięku: Tak

Blokada menu: Tak

Blokada panelu kontrolnego: Tak

Wbudowany zegar LED: Tak

Możliwość wyboru źródła startowego: Tak

Możliwość wyboru programu startowego: Tak

TUNER

Typ tunera: Single-Tuner
Tuner DVB-S: 1
Radio satelitarne: Tak
Radio internetowe: Tak
Odbiór: HD-TV, SD-TV
TECHNIROUTER ready: Tak

TUNER SATELITARNE

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150
Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
DVB-S: 2 ... 45
DVB-S2: 8PSK - QPSK
DVB-S2: 2 ... 45
FEC: RS, LDPC, BCH

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: Zewnętrzny zasilacz 12V/2A DC 12 V / 2 A

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNISTAR S6, pilot zdalnego sterowania (w tym baterie), zasilacz zewnętrzny, kabel HDMI, instrukcja obsługi
