



Transita 210

Przenośne radio cyfrowe DAB+ z dźwiękiem stereo

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588783508	antracytowy	78-3005-00	1,21	802	23 x 12 x 9	33 x 12 x 16
4019588783508	antracytowy	78-3005-00	1,21	802	23 x 12 x 9	33 x 12 x 16

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Wbudowany akumulator umożliwiający do 8 godzin pracy

Radio FM z RDS-PLL

Bluetooth Audio-Streaming (odbiór)

Lista stacji ulubionych (10 DAB+/10 FM)

NFC do wygodnego parowania urządzeń BT

SONSTIGES

sVers_Akku_integriert: Tak

Cechy: Bluetooth

Rodzaj odbioru: FM

Złącza: Wejście AUX

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 10

Pamięć ulubionych DAB+: 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 6 (RMS)

Stereo: 2 x 3

Equalizer: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,70

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 0,70

Praca: 12

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

Wyjście słuchawkowe: Tak (Wtyk 3,5 mm)

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

NFC: Tak

EKRAN

Typ: OLED

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski,
Włoski

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKW

AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

ZASILANIE

Akumulator: Li-Ion

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 12V / 1000mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Transita 210, zasilacz, instrukcja obsługi