



Gniazdo przełączające

Przełączana wtyczka do sterowania urządzeniami elektrycznymi z pomiarem zużycia energii.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588095144	biały	0000/9514	188	106	5 x 7,5 x 7,5	9 x 8,5 x 13

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Rozbudowa systemu TechniSat Smart-Home

Wtyczka inteligentna Z-Wave™ (868,42 MHz)

Wydajność przełączania maks. 13A (maks. 2990W przy 230V) - Zabezpieczenie przeciążeniowe

Rejestracja zużycia energii

Zintegrowana funkcja repeatera Z-Wave

Możliwa ręczna obsługa za pomocą przycisku na urządzeniu

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP: 20

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

Temperatura otoczenia: 0 ... 40

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa: Z-Wave Plus

Zasięg w budynku: max. 40 metr

Częstotliwość operacyjna: 868,4

wzmacniacz sygnału: Tak

CZUJNIK

Maksymalne obciążenie: 3.000

Obciążalność: max. 13 A (zabezpieczone przed przeciążeniem)

Pomiar wydajności: Rozdzielczość - 1 Watt

ZASILANIE

Częstotliwość: 50

Napięcie znamionowe: 230

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zwischenstecker 3, instrukcja obsługi