



Wzmacniacz TV-SAT BBV 2400 - R

Do wzmacniania sygnałów naziemnych i satelitarnych

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały	4019588231283	0002/3128	352	328	13 x 4 x 6,5	14 x 5 x 9,7

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.400

Kanał zwrotny: 5 ... 65

Naziemny: 87 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -20 ... 50

DANE TECHNICZNE

Współczynnik ekranowania: ≥ 75 EN 50083-2 (Klasa A)

Impedancja: 75

Typ złącza: Złącze F/ Złącze F

Tłumienność odbicia: ≤ 10

WZMOCNIENIE

Kanał zwrotny: -4

Sat: 18 ... 25 (z korektą)

Naziemny: 14 ... 18 (z korektą)

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

Napięcie znamionowe: 230 ~

Częstotliwość: 50 ... 60

Moc znamionowa: 4

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wzmacniacz szerokopasmowy BBV 2400-R, instrukcja obsługi