

TwinDi-LNB

Konwerter Universal Single LNB, Digital-ready ze zintegrowaną przelotką DiSEqC loop-through

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588888821	szary	0008/8882	100	100	6 x 6 x 11,3	6,5 x 6,5 x 11,5

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW
Dolny zakres częstotliwości: 0,3 max.
Górny zakres częstotliwości: 0,3 max.

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ
Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 - 1.950
Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 - 2.150

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ
Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 - 11,7
Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 - 12,75

LNB KONTROLA
Wertykalny: 11,5 - 14
Horyzontalnie: 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY
Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75 ± 3MHz
Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6 ± 3MHz

ZASILANIE
Pobór prądu: max. 130

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU