



TECHNIROUTER 5/1x8 G

Tednostka główna TechniRouter wyposażona jest w 4 wejścia polaryzacji Sat (1 pełen zakres) i jedno wejście TV naziemnej, sygnał trafia do 1 kabla i może być dostarczony do 8 użytkowników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032903	niebieski/zółty	0000/3290	500	240	14 x 11,5 x 3,2	24,5 x 13,5 x 5,5

CZĘSTOTLIWOŚCI

Naziemny: 47 ... 862

Sat: 950 ... 2.150

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa: 47 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych: 8

Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096

Częstotliwość SAT: 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T: 47 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

LNB KONTROLA

Wertykalny: 13 über VL

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Ilość połączeń kablowych: 1

Ilość abonentów na jeden kabel: maximal 8

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Zalety: Für Baumstrukturen, Reihenschaltungen und Sternverteilungen

Zalety: Geeignet für Sat-Neuinstallationen und Ergänzungen

Zalety: Rückkanal tauglich für die gleichzeitige Nutzung des Internet- & Telefonangebots in der Sat-Hausverteilanlage

Zalety: Grundeinheiten für bis zu 8 Teilnehmer, durch Kaskaden erweitert werden

Zalety: 1 Sat-Position ohne Einschränkungen empfangbar

SEPARACJA

Obwody: 45

TUNER

TECHNIROUTER ready: Tak

WZMOCNIENIE

Sat: 13 ... 18

Naziemny: -1

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC 12V/0,46A (nur für LNB)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniRouter 5/1x8 G, instrukcja obsługi, zasilacz

Wyniki testów TECHNIROUTER 5/1x8 G



Energiesparer
SATVISION (06/2009)



Preis-/Leistungssieger |
Note: sehr gut
SATVISION (06/2009)