



UNYSAT Universal-Quatro-LNB

Konwerter UNYSAT Universal-Quatro-LNB umożliwia odbiór, przez wielu użytkowników, cyfrowych i analogowych programów telewizyjnych i radiowych przesyłanych przez satelitę

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588088801	szary	0000/8880	500	440	7 x 9,7 x 17,5	10 x 22,5 x 19

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Für Multischaltverteilung

Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik

Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: 0,6

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 90

Temperatura otoczenia: -30 ... 60

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75

Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6

Akuratność: ± 1

Dryf temperatury: ± 3

Hałas fazy: -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście: 4

Impedancja: 75

Typ złącza: F-Buchse

Średnica mocowania: Für SATMAN

Wzmocnienie: 52 ... 65

ZASILANIE

Zasilanie konwertera: 11,5 ... 19

Pobór prądu: max. 250

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU