

DIGITRADIO 1 S

Przenośne radio stereo DAB+/FM ze zintegrowanym akumulatorem

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny/srebrny	4019588039162	0000/3916	696	392	22,9 x 9,2 x 3,2	24 x 17,3 x 5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio FM z RDS-PLL
- Wbudowana bateria umożliwiająca do 8 godzin pracy
- Lista stacji ulubionych (20 DAB+/20 FM)
- Głośniki stereo z pasywną membraną basową
- Wysokiej jakości ekran OLED
- Możliwość zaprogramowania przycisku FAV

SONSTIGES

- sVers_Akku_wechselbar: Ja
- sVers_Akku_integriert: Tak
- Rodzaj odbioru: FM
- Tryb pracy: akumulator
- Złącza: Wyjście audio jack 3,5 mm

OBSŁUGA

- Pamięć ulubionych UKW: 20
- Pamięć ulubionych DAB+: 20

POBÓR PRĄDU

- Tryb czuwania/gotowści: 0,30
- Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 0,30
- Praca: 6 max.

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 2 (RMS)
- Stereo: 2 x 1

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

AUDIO
Głośnik Stereo: Tak

EKRAN
Typ: OLED

ODBIÓR / RADIO
DAB+: 174 - 240
UKF/RDS: 87,5 - 108
Antena: Antena teleskopowa DAB/DAB+/FM

ZASILANIE
Akumulator: Litowo-jonowy 3,7 V oraz 1050 mAh
Żywotność baterii: 8 h
Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: DC 5 V / 1000 mA
Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
DIGITRADIO 1 S, akumulator, zasilacz sieciowy, przewód USB, instrukcja obsługi