



DIGITRADIO 1 S

Przenośne radio stereo DAB+/FM ze zintegrowanym akumulatorem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039162	czarny/srebrny	0000/3916	696	392	22,9 x 9,2 x 3,2	24 x 17,3 x 5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS-PLL

Wbudowana bateria umożliwiająca do 8 godzin pracy

Lista stacji ulubionych (20 DAB+/20 FM)

Głośniki stereo z pasywną membraną basową

Wysokiej jakości ekran OLED

Możliwość zaprogramowania przycisku FAV

SONSTIGES

sVers_Akku_wechselbar: Ja

sVers_Akku_integriert: Ja

Tryb pracy: Bateriajne

Złącza: Wyjście audio jack 3,5 mm

OBSŁUGA

Pamięć ulubionych DAB+: 20

Pamięć ulubionych UKW: 20

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,30

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 0,30

Praca: 6 max.

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 2 (RMS)

Stereo: 2 x 1

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

EKRAN

Typ: OLED

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/DAB+/FM

ZASILANIE

Akumulator: Litowo-jonowy 3,7 V oraz 1050 mAh

Żywotność baterii: do 8 godzin

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 5 V / 1000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 1 S, akumulator, zasilacz sieciowy, przewód USB, instrukcja obsługi