



# DIGIPAL T2/C HD

Dekoder combo do odbioru DVB-C i DVB-T2 HD

| EAN           | Kolor   | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu   |
|---------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 4019588149380 | srebrny | 0001/4938 | 790                  | 240               | 18,2 x 4 x 12,6                  | 30,5 x 7,4 x 17,5 |
| 4019588149380 | srebrny | 0001/4938 | 790                  | 240               | 18,2 x 4 x 12,6                  | 30,5 x 7,4 x 17,5 |
| 4019588149380 | srebrny | 0001/4938 | 790                  | 240               | 18,2 x 4 x 12,6                  | 30,5 x 7,4 x 17,5 |

## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Odbiór programów telewizyjnych DVB-C, DVB-T2 HD (H.265/HEVC), DVB-T2 (H.264) i DVB-T

Tryb ISI: uproszczona obsługa dekodera

Elektroniczny program TV

Może być zasilany z sieci o napięciu 12 V

Odbiór radia internetowego

## USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

ISIPRO Cable: Tak

## OBSŁUGA

Napisy telegazety: Tak

Media Player: Tak

Budzik: Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych: Tak

Telegazeta: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

## OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Format video: MKV, MP4, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI

Formaty obrazu: BMP, JPEG, PNG, TIFF

Formaty audio: AAC, MP3, M4A, MP2

## SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Irdeto: Tak

## POBÓR PRĄDU

Standby LED: < 0,3

Praca: 4,7

## POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście): 1

Analogowe wyjście audio/video (3.5 mm jack): Tak  
TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

USB: 1 (USB 2.0)

Czytnik kart SmartCard: Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak

Złącze IEC: Tak

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Litewski, Holenderski, Polski, Portugalski, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski, Szwedzki

#### DEKODER

Dekoder video: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Dekoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

#### EKRAN

Zatrzymanie obrazu: Tak

SD: Tak

HD: Tak

1080p: Tak

1080i: Tak

720p: Tak

576p: Tak

576i: Tak

#### PRZYGOTOWANY DO ODBIORU

freenetTV: Tak

#### TUNER

Typ tunera: DVB-T

Tuner DVB-C: 1

Tuner DVB-T2: DVB-T2/HEVC (H.265)

Tuner DVB-T: 1

Odbiór: HD-TV, SD-TV, Radia cyfrowe

Zakres częstotliwości: 47 ... 862

Demodulacja: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Symbolrate: 1,5 ... 7,2

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230

Zakres częstotliwości 2: 470 ... 862

Demodulacja: COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Tryb przesyłania: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Zasilanie napięciem: 5

Zasilanie elektryczne: max. 0,03

#### ZASILANIE

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC 12 V / 1,5 A

Napięcie znamionowe: 230

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGIPAL T2/C HD, pilot TechniControl z bateriami, zasilacz sieciowy, kabel HDMI, instrukcja obsługi