



## Transita 100 by JETTE

Mobilny, cyfrowy radioodbiornik o niepowtarzalnym designie, zaprojektowanym przez Jette Joop.

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
rosa/weiß	4019588783713	78-3007-10	514	276	15,5 x 9,1 x 3,1	17 x 17,3 x 4,7
zielony/beżowy	4019588737112	78-3007-11	514	276	15,5 x 9,1 x 3,1	17 x 17,3 x 4,7

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM (RDS & PLL)

Wbudowany akumulator umożliwiający odtwarzanie muzyki do 10 godzin

Lista ulubionych (20 DAB+ / 20 FM)

Wysokiej jakości wyświetlacz OLED

Swobodnie konfigurowalny klawisz bezpośredniego wybierania

### OBSŁUGA

Pamięć ulubionych DAB+: 20

Pamięć ulubionych UKW: 20

### POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 0,30

Praca: 6

Tryb czuwania/gotowości: 0,3

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

Wyjście słuchawkowe: Tak (Wtyk 3,5 mm)

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 1 (RMS)

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Holenderski, Polski, Duński, Francuski, Słowacki, Słoweński, Niemiecki, Włoski, Czeski, Angielski, Norweski

## AUDIO

Głośnik Mono: Tak

## EKRAN

Typ: OLED

## ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/DAB+/FM

## ZASILANIE

Żywotność baterii: Do 10 godzin

Ładowanie baterii przez USB: Tak

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 5 V / 1000 mA

Typ baterii: Litowo-jonowy

Typ zasilacza: Zewnętrzny

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Transita 100 by JETTE, akumulator, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi