



# TECHNIRADIO 4 IR

Radio DAB+/UKF/internetowe o atrakcyjnym wzornictwie

| EAN           | Kolor          | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|----------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588039278 | czarny/srebrny | 0000/3927 | 1,05                 | 675               | 21 x 13 x 9                      | 28 x 18 x 12    |

## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

|                                            |                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cyfrowe radio DAB+                         | Radio UKF (z RDS i PLL)                    | Bezgraniczna różnorodność muzyki dzięki odtwarzaniu radia internetowego  |
| Kolorowy wyświetlacz TFT (2,4")            | Ekran LCD Dot-Matrix z podświetleniem      | Zegar i datownik                                                         |
| Funkcja drzemki i wyłączenia z opóźnieniem | Funkcja drzemki i wyłączenia z opóźnieniem | Lista ulubionych stacji (40 dla DAB+, 40 dla UKF i 10 dla internetowych) |
| Steuerung per App                          |                                            |                                                                          |

## OBSŁUGA

|                              |
|------------------------------|
| Zegar: Tak                   |
| Budzik: Tak                  |
| Automatyczne wyłączenie: Tak |
| Funkcja drzemki: Tak         |
| Pamięć ulubionych DAB+: 40   |
| Pamięć ulubionych UKW: 40    |

## POBÓR PRĄDU

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Tryb czuwania/gotowości: 0,95                                       |
| Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 1,35 |
| Praca: 7,2                                                          |

## POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

|                                 |
|---------------------------------|
| Wejście Audio/AUX in: Tak       |
| Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1 |

#### GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 3 (RMS)

Equalizer: Tak

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Słowacki, Norweski, Duński

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Radio internetowe: Tak

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

#### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

#### AUDIO

Głośnik Mono: Tak

#### ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: 5V / 2.000mA

Typ zasilacza: zewnętrzne

#### SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN: 802.11 a/b/g/n (zgodny z pasmem 2,4 GHz i 5 GHz)

#### EKRAN

Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT

Wielkość: 2,4

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

Protokół RadioVIS: Tak

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO 4 IR, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi