



## UNYSAT Universal-SCR 8+6 LNB

Konwerter jednokablowy dla 8 użytkowników i 6 dodatkowych wyjść Legacy

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
szary	4019588109865	0010/8986	470	416	13,5 x 14,5 x 6	15 x 17 x 7,5

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Możliwość podłączenia 8 odbiorników z obsługą SCR

Pasuje do wszystkich antena TechniSat SATMAN

6 odbiorników można podłączyć przez wyjście Legacy

Szybki i łatwy montaż bez obejm mocujących

Protokół SCR zgodny z EN 50494

Odporny na zakłócenia LTE

### SONSTIGES

Liczba satelitów: 1

Liczba odbiorców: 14

### WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa: 950 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych: 4

Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1210, 1420, 1680, 2040

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: typ. 0,8

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -40 ... 60

Wilgotność powietrza: 10 ... 95

#### LNB KONTROLA

Przełącznik band: 22

DiSEqC: EN50494

Wertykalny: 11 ... 14

Horyzontalnie: 16 ... 20

#### ODPOWIEDNI DO

Liczba użytkowników: 14

Liczba pozycji satelitów: 1

#### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75

Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6

Akuratność:  $\pm 1$

Dryf temperatury:  $\pm 1,5$

Hałas fazy: -75 @10kHz

#### ZASILANIE

Pobór prądu: 250

#### DANE TECHNICZNE

Wyjście: 14 ; 8x SCR, 6x Legacy

Średnica mocowania: do SATMAN

Skew: -20 ... 20

Typ złącza: Gniazdo F

Impedancja: 75

Wzmocnienie: 55

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

UNYSAT Universal-SCR 8+6 LNB