



Universal-SCR 4+4 LNB

Jednokablowy LNB z 4 wejściami Legacy

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588083882	0000/8388	282	250	5,4 x 5,4 x 12,4	11 x 13,3 x 6

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Można podłączyć 4 odbiorniki z obsługą SCR

Złącza F

Można podłączyć 4 odbiorniki do wyjść Legacy

Uchwyt \varnothing 40 mm

Protokół SCR zgodnie z EN 50494

Odporny na zakłócenia LTE

SONSTIGES

Liczba odbiorców: 8

Liczba satelitów: 1

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa: 950 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych: 4

Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1284,
1400, 1516, 1632

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: typ. 0,7

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -40 ... 70

Wilgotność powietrza: 10 ... 95

LNB KONTROLA

Wertykalny: 11,5 ... 15,5

Horyzontalnie: 16 ... 19

Przełącznik band: 22

DiSEqC: EN50494

OSCYLATOR LOKALNY

Akuratność: \pm 1

Dryf temperatury: \pm 2

Hałas fazy: -83 @10kHz

Górny zakres częstotliwości: 10,6

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

DANE TECHNICZNE

Wyjście: 5 ; 1x SCR, 4x Legacy

Typ złącza: F

Średnica mocowania: 40 mm

Wzmocnienie: 57

Impedancja: 75

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

Liczba użytkowników: 8

ZASILANIE

Pobór prądu: 250

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-SCR 4+4 LNB