



DIGITRADIO 10

Adapter do domowego systemu audio. z ekranem OLED, Bluetooth i radiem DAB+/FM

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny/srebrny	4019588039445	0000/3944	598	142	12 x 9 x 6	17,5 x 17,25 x 7,75

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF z RDS

Pamięć ulubionych stacji (20 dla DAB+ i 20 dla UKF)

Zegar i datownik

Wysokiej klasy wyświetlacz OLED

Strumień dźwięku Bluetooth (odbiór)

Pilot zdalnego sterowania

SONSTIGES

Cechy: Bluetooth

Rodzaj odbioru: FM

Złącza: Wyjście audio analogowe (L/R)

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

OBŚLUGA

Zegar: Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Zdalne sterowan: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 20

Pamięć ulubionych DAB+: 20

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,47

Praca: 1,2

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wyjście audio analogowe (RCA): Tak

Wejście dla zewnętrznej anteny: 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

EKRAN

Typ: OLED

Wielkość: 2,4

Regulacja podświetlenia: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Drukowana antena DAB/UKF

Kabel DAB+: 252 - 261

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 5 V / 1.000 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 10, antena drukowana DAB/UKF, przewód łączący audio, zasilacz sieciowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi