



DIGITRADIO 307

Designerskie radio DAB+/UKF z kolorowym wyświetlaczem

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały	4019588139473	0001/3947	1,9	1,35	22 x 13,9 x 16,5	30,5 x 17,5 x 19,7
czarny	4019588039476	0000/3947	1,9	1,35	22 x 13,9 x 16,5	30,5 x 17,5 x 19,7

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych stacji (DAB+/UKF)

Kolorowy wyświetlacz TFT (2.4")

Zegar i datownik

Możliwość ustawienia dwóch czasów budzenia

Funkcja Sleep

Świetna jakość dźwięku

SONSTIGES

Złącza: Wejście audio 3,5 mm / wejście AUX

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

abmasse_stationaer: Tak

Cechy: Budzik

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych UKW: 20

Pamięć ulubionych DAB+: 20

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 5 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: <1

Praca: 14,5

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

TechniSat

04.03.2026

1 / 2

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

EKRAN

Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT (2.4")

Wielkość: 2,4

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

TYP RADIA

Radio stacjonarne: Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 9 V / 1600 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzne

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 307, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi

Wyniki testów DIGITRADIO 307



Testnote: gut (86,5 %)
SATVISION 06/21



Testnote: gut (86,5 %)
SATVISION 06/21