

TECHNIRADIO 40

Kompaktowy radio-budzik DAB+/UKF

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588029408	czarny	0000/2940	569	288	11 x 10,5 x 9	19,4 x 15 x 12,5
4019588229402	czerwony	0002/2940	569	288	11 x 10,5 x 9	19,4 x 15 x 12,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Cyfrowe radio DAB+
- Radio UKF (z RDS i PLL)
- Lista ulubionych (10 dla DAB+ i 10 dla UKF)
- Wyświetla datę i godzinę
- Dwa budziki
- Budzenie radiem lub sygnałem
- Tygodniowy harmonogram budzenia (np. bez weekendów)
- Funkcje drzemki i zasypiania
- Duży ekran LCD z podświetleniem i oddzielnym wyświetlaczem czasu
- Ładowanie po USB

SONSTIGES

- Rodzaj odbioru: FM
- Tryb pracy: Zasilanie sieciowe
- Złącza: USB
- Cechy: Budzik

OBSŁUGA

- Zegar: Tak
- Automatyczne ustawianie godziny po awarii zasilania: Tak (via DAB+)
- Budzik: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Funkcja drzemki: Tak
- Pamięć ulubionych DAB+: 10
- Pamięć ulubionych UKW: 10

GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 1,2 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowści: 0,7

Praca: 4,5

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

USB: 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Norweski, Duński, Hiszpański, Słoweński

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

EKRAN

Typ: LCD

Regulacja podświetlenia: Tak

FUNKCJE

Funkcja ładowania USB: Tak (5 V / 1 A)

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: 5 V / 1.500 mA

Typ zasilacza: Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIRADIO 40, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi