



DIGITRADIO 30

Łazienkowe radio DAB+ z Bluetooth i wydajnym akumulatorem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039551	szary	0000/3955	840	478	13,6 x 16,2 x 4,7	17 x 27,5 x 8
4019588139558	biały	0001/3955	840	478	13,6 x 16,2 x 4,7	17 x 27,5 x 8

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM z RDS

Wodoodporna obudowa, odporna na polewanie wodą (IP X5)

Lista stacji ulubionych (10 DAB+/10 FM)

Wbudowana bateria zapewnia do 15 godzin słuchania muzyki

Odbiór streamingu audio Bluetooth

Ekran LCD

Funkcja budzika i automatycznego wyłączenia

SONSTIGES sVers_Akku_integriert: Ja abmasse_portabel: Tak abmasse_stationaer: Ja Tryb pracy: Bateriajne Cechy: Bluetooth Złącza: Wyjście audio jack 3,5 mm	OBSŁUGA Budzik: Tak Automatyczne wyłączenie: Tak Funkcja drzemki: Tak Pamięć ulubionych UKW: 10 Pamięć ulubionych DAB+: 10 bed_schutzklasse: IP X5	GŁOŚNIK Moc muzyczna: 2 RMS
ŚRODOWISKO PRACY Temperatura otoczenia: -20 do 60	STRUMIEŃ DANYCH Strumień dźwięku Bluetooth: Tak	POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1
SIEĆ & KOMUNIKACJA Bluetooth: Tak	POZOSTAŁE FUNKCJE Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski	AUDIO Głośnik Mono: Tak
BLUETOOTH WERSJA & PROFIL Wersja Bluetooth: 5 AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak	EKRAN Typ: LCD Regulacja podświetlenia: Tak	ODBIÓR / RADIO DAB+: 174 - 240 UKF/RDS: 87,5 - 108 Antena: Antena DAB/UKW w pasku do przenoszenia
TYP RADIA Radio kieszonkowe: Tak	ZASILANIE Akumulator: Litowo-jonowa 3,7 V / 3000 mAh Napięcie znamionowe: 230 Częstotliwość: 50 Zasilacz sieciowy: DC 6 V / 1000 mA Typ zasilacza: zewnętrzny	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU DIGITRADIO 30 z akumulatorem, zasilacz, instrukcja obsługi

Wyniki testów DIGITRADIO 30



Testnote: sehr gut (93 %)
SATVISION 05/20

Testnote: sehr gut (93 %)
SATVISION 05/20