



## DIGITRADIO 1990

Stereo-Boombox z radiem DAB+/UKF, odtwarzaczem CD i Bluetooth

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588139527	srebrny	0001/3952	1,71	1,25	27 x 11,6 x 21,2	30,5 x 14,5 x 24
4019588339521	czerwony	0003/3952	1,71	1,25	27 x 11,6 x 21,2	30,5 x 14,5 x 24
4019588039520	czarny	0000/3952	1,71	1,25	27 x 11,6 x 21,2	30,5 x 14,5 x 24
4019588239524	niebieski	0002/3952	1,71	1,25	27 x 11,6 x 21,2	30,5 x 14,5 x 24

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Podświetlany ekran LCD

Odtwarzacz MP3-CD

Strumień dźwięku Bluetooth (odbiór)

Gniazdo USB do ładowania i odtwarzania z pendriva

Zasilanie sieciowe i bateryjne

Praktyczny uchwyt do przenoszenia

### SONSTIGES

sVers\_Batteriebetrieb: Ja

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Cechy: Bluetooth

Złącza: USB

### OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 30

Pamięć ulubionych UKW: 30

### OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

MP3: Tak

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 3 (RMS)

Stereo: 2 x 1,5

Equalizer (preset): Tak

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

### STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

#### POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,8

Praca: 18

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Norweski, Duński, Szwedzki

#### EKRAN

Typ: LCD

#### ZASILANIE

Typ baterii: 6 x R14/C

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Typ zasilacza: wewnętrzny

#### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

USB: 1

#### AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

#### FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak

Funkcja ładowania USB: Tak

Odtwarzacz CD MP3: Tak

#### SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

#### BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): ja

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): ja

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 1990, Kabel sieciowy, instrukcja obsługi