

Inklusive  
Fernbedienung



## CABLESTAR 400

Radio stereo do odbioru cyfrowych stacji radiowych z sieci kablowej

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588139435	0010/3943	4,09	3,13	38 x 13,5 x 18	48 x 18,5 x 21,5

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Odbiór cyfrowych stacji radiowych przez sieć kablową

Lista 20 ulubionych stacji

wysokiej jakości ekran OLED

Audiosystem "powered by ELAC", 2 x 10 W

Uhrzeitanzeige

Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

### SONSTIGES

Rodzaj odbioru: Radio kablowe

Cechy: Budzik

Złącza: Wejście audio 3,5 mm / wejście AUX

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

### OBSŁUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Zdalne sterowan: Tak

### OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Formaty audio: WAV, AAC ((ab SW V00.17)), WMA, MP3

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 20 (RMS)

Stereo: 2 x 10

Equalizer: Tak

sound\_elac\_lautsprecher: Tak

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 Wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

### STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

### POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,35

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 0,35

Praca: 34 max.

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Złącze IEC: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1

Wejście DC: 1

### SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

#### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

#### AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

#### BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

#### DEKODER

Dekoder audio: MPEG-1 i MPEG-2 warstwa I, II

#### EKRAN

Typ: OLED

#### FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak

Funkcja ładowania USB: Tak

Odtwarzacz CD MP3: Tak z funkcją wznawiania odtwarzania

#### ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

#### TUNER

Typ tunera: DigitalKabel

Tuner DVB-C: 1

Zakres częstotliwości: 50 ... 858

Demodulacja: 64 / 256 QAM

Symbolrate: 2 ... 7

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

#### ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 12V / 3000 mA

Typ zasilacza: zewnętrzny

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

CABLESTAR 400, pilot zdalnego sterowania, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi