Inklusive Fernbedienung



CABLESTAR 400

Radio stereo do odbioru cyfrowych stacji radiowych z sieci kablowej

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588139435	0010/3943	4,09	3,13	38 x 13,5 x 18	48 x 18,5 x 21,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Odbiór cyfrowych stacji radiowych przez sieć kablową
- wysokiej jakości ekran OLED
- Uhrzeitanzeige
- Lista 20 ulubionych stacji
- Audiosystem "powered by ELAC", 2 x 10 W
- Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

SONSTIGES

- Rodzaj odbioru: Radio kablowe
- Cechy: Budzik
- Złącza: Wejście AUX
- Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

OBSŁUGA

- Zegar: Tak
- Budzik: Tak
- Funkcja drzemki: Tak
- Zdalne sterowan: Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

- Formaty audio: WAV, AAC ((ab SW V00.17)), WMA, MP3

GŁOŚNIK

- Moc muzyczna: 20 (RMS)
- Stereo: 2 x 10
- Equalizer: Tak
- sound_elac_lautsprecher: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 5 - 90 Wilgotność względna (bez kondensacji)
- Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

- Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

POBÓR PRĄDU

- Tryb czuwania/gotowści: 0,35
- Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 0,35
- Praca: 34 max.

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- Wejście Audio/AUX in: Tak
- Złącze IEC: Tak
- Wejście słuchawkowe (3,5 mm): 1
- Wejście DC: 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

- Bluetooth: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio): Tak

DEKODER

Dekoder audio: MPEG-1 i MPEG-2 warstwa I, II

EKRAN

Typ: OLED

FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak

Funkcja ładowania USB: Tak

Odtwarzacz CD MP3: Tak z funkcją wznawiania odtwarzania

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

TUNER

Typ tunera: DigitalKabel

Tuner DVB-C: 1

Zakres częstotliwości: 50 ... 858

Demodulacja: 64 / 256 QAM

Symbolrate: 2 ... 7

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 12V / 3000 mA

Typ zasilacza: zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

CABLESTAR 400, pilot zdalnego sterowania, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi