



DIGITRADIO FLEX 2

Radio gniazdowe DAB+/UKW z funkcją strumieniowego przesyłania dźwięku przez Bluetooth.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588039728	biały	0000/3972	406	268	8,2 x 15 x 8	17,8 x 9,5 x 12

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Pamięć ulubionych stacji (10 DAB+ / 10 UKF)

Kolorowy wyświetlacz 2,4" TFT

Budzik i timer drzemki

Wbudowany głośnik

Przesył strumienia dźwięku Bluetooth 5.0 (odbiór)

SONSTIGES

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

OBSŁUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 10

Pamięć ulubionych UKW: 10

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 1,5 (RMS)

Equalizer: Tak

Equalizer (preset): Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości: 0,7

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym: 0,7

Praca: 7 max.

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski,
Włoski, Holenderski, Duński, Hiszpański

AUDIO

Głośnik Mono: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń
przenośnych): Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio):
Tak

EKRAN

Wielkość: 2,4

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Typ zasilacza: Wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO FLEX 2, instrukcja obsługi.