



UNYSAT Universal-Quattro-LNB

Cyfrowy konwerter LNB do instalacji multiswitchowych

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588108806	szary	0010/8880	420	420	13,5 x 14,5 x 6	15 x 17 x 7,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Do instalacji multiswitchowych

Specjalna obudowa odporna na warunki atmosferyczne dla doskonałej elektroniki odbiorczej

Pasuje do wszystkich antena TechniSat SATMAN

Szybki i łatwy montaż bez obejm mocujących

Odporny na zakłócenia LTE

SONSTIGES

Liczba satelitów: 1

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: typ. 0,75

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -40 ... 70

Wilgotność powietrza: 10 ... 95

LNB KONTROLA

Przetątnik band: 22

Wertykalny: 11,5 ... 14,5

Horizontalnie: 16 ... 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75

G?rny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6

Akuratno??: ± 1

Dryf temperatury: $\pm 2,5$

Hałas fazy: -85 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyj?cie: 4

Średnica mocowania: do SATMAN

Skew: -20 ... 20

Impedancja: 75

Typ złącza: F

Wzmocnienie: 60 ... 67

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

ZASILANIE

Zasilanie konwertera: 11,5 ... 19

Pobór prądu: 200

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-Quattro-LNB